

ITALIANO
Istruzioni originali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

Il presente trasmettitore fa parte della serie **"Era One"** di Nice. I trasmettitori di questa serie sono destinati al comando di automazioni di tipo apriorita, apricancelli e similari: **qualsiasi altro uso è improprio e vietato!**

Sono disponibili modelli a 1, 2, 4 e 9 tasti (**fig. A**), più i seguenti accessori opzionali: cordino per portachiavi (**fig. C**); supporto per fissaggio a muro (**fig. D**).

Il sistema "NiceOpera"

I trasmettitori della serie Era One fanno parte del sistema **"NiceOpera"**. Questo sistema è stato progettato da Nice per ottimizzare e facilitare le fasi di programmazione, di uso e di manutenzione dei dispositivi impiegati solitamente negli impianti di automatizzazione. Il sistema è formato da vari dispositivi capaci di scambiarsi fra loro dati e informazioni via radio, impiegando un nuovo sistema di codifica chiamato "O-Code", o attraverso il collegamento fisico.

LE FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

- Il trasmettitore adotta una tecnologia di trasmissione chiamata **"O-Code"**, con codice variabile (*rolling-code*), che migliora sensibilmente la velocità di trasmissione del comando.
- Il trasmettitore contiene al suo interno una "Memoria", un "Ricevitore di prossimità" e un "Codice di abilitazione" che, nel loro insieme, permettono di effettuare via radio operazioni e programmazioni tipiche del sistema NiceOpera.

VERIFICA DEL TRASMETTITORE

Prima di memorizzare il trasmettitore nel Ricevitore dell'automazione, verificare il suo corretto funzionamento premendo un tasto qualsiasi e osservando contemporaneamente l'accensione del Led (**fig. A**). Se questo non si accende, leggere il paragrafo "Sostituzione della batteria" in questo manuale.

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Per sfruttare tutte le funzioni del trasmettitore, occorre abbinarlo ai Ricevitori con codifica **"O-Code"** (per identificare questi modelli consultare il catalogo prodotti di Nice).

Nota – Il trasmettitore è compatibile anche con tutti i Ricevitori che adottano la codifica **"Flo-R"** (per identificare questi modelli consultare il catalogo prodotti di Nice); però, in questo caso, non sarà possibile utilizzare le funzionalità tipiche del Sistema NiceOpera.

Per memorizzare il trasmettitore in un Ricevitore, è possibile scegliere fra le seguenti procedure operative:

- Memorizzazione in "Modo I"
- Memorizzazione in "Modo II"
- Memorizzazione in "Modo II esteso"
- Memorizzazione tramite il "Numero di Certificato"
- Memorizzazione tramite il "Codice di Abilitazione" ricevuto da un trasmettitore già memorizzato

Le procedure operative di queste modalità di memorizzazione sono riportate nel manuale istruzioni del Ricevitore o della Centrale con il quale si desidera far funzionare il trasmettitore. I manuali citati sono disponibili anche nel sito internet: www.niceforyou.com. In questi manuali i tasti dei trasmettitori sono identificati tramite dei numeri. Quindi, per conoscere la corrispondenza fra questi numeri e i tasti dei trasmettitori Era One, vedere la **fig. A**.

A - Memorizzazione in "Modo I"

Questa procedura permette di memorizzare nel ricevitore, in una sola volta, tutti i tasti del trasmettitore. I tasti vengono abbinati automaticamente a ciascun comando gestito dalla Centrale, secondo un ordine prestabilito in fabbrica.

Solo per i trasmettitori ONSE e ONSEFM

Se la memorizzazione di questo trasmettitore viene fatta con la procedura operativa "Modo I", durante l'esecuzione occorre considerare la tastiera del trasmettitore come suddivisa in 3 settori autonomi (**s1, s2, s3 in fig. A**), ognuno con un proprio codice di identità. Quindi, ogni settore richiederà una propria procedura di memorizzazione (come se fossero 3 trasmettitori separati).

B - Memorizzazione in "Modo II"

Questa procedura permette di memorizzare nel ricevitore un singolo tasto del trasmettitore

In questo caso, è l'utente che sceglie tra i comandi gestiti dalla Centrale (massimo 4), quale di questi desidera abbinare al tasto che sta memorizzando. **Nota** – la procedura deve essere ripetuta per ogni singolo tasto che si desidera memorizzare.

C - Memorizzazione in "Modo II esteso"

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. È uguale alla precedente **"Modo II"**, ma offre in più la possibilità di scegliere il comando desiderato (da abbinare al tasto che si sta memorizzando) da una lista estesa di comandi – fino a 15 comandi diversi, – gestiti dalla Centrale.

La fattibilità della procedura dipende quindi dalla capacità della Centrale di gestire i 15 comandi, come le Centrali compatibili con NiceOpera.

D - Memorizzazione tramite il "Numero di CERTIFICATO" [con l'unità di programmazione O-Box]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. In questo sistema ogni Ricevitore possiede un numero particolare che lo identifica e lo certifica, chiamato appunto **"CERTIFICATO"**. L'uso di questo "certificato" ha il vantaggio di semplificare la procedura di memorizzazione del trasmettitore nel Ricevitore, in quanto non obbliga più l'installatore ad operare nel raggio di ricezione del Ricevitore. La prassi permette infatti, con l'aiuto dell'unità di programmazione "O-Box", di predisporre il trasmettitore alla memorizzazione anche lontano dal luogo dell'installazione (ad esempio, nell'ufficio dell'installatore - **fig. E**).

E - Memorizzazione tramite il "Codice di ABILITAZIONE" [tra due trasmettitori]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. I trasmettitori Era One possiedono un codice segreto, chiamato **"CODICE DI ABILITAZIONE"**. Questa "abilitazione", opportunamente trasferita da un vecchio trasmettitore (già memorizzato) in un nuovo trasmettitore Era One (**fig. F**), permette a quest'ultimo di essere riconosciuto e quindi memorizzato automaticamente da un Ricevitore. Il trasferimento può essere effettuato anche tra trasmettitori di famiglie diverse (es., tra Era One e Era Inti). La procedura è la seguente:

01. Tenere vicini fra loro (attaccati!! - **fig. F**) due trasmettitori, uno "NUOVO" (da memorizzare) e uno "VECCHIO" (già memorizzato). **02.** Sul NUOVO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del VECCHIO trasmettitore. **03.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led del VECCHIO trasmettitore inizia a lampeggiare). **04.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led si spegne, segnalando il termine della procedura e l'avvenuto trasferimento del "codice di abilitazione" nel NUOVO trasmettitore).

Segnalazione di errori attraverso il Led

4 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato.

6 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato fra trasmettitori diversi.

10 lampeggi = errore di comunicazione fra i dispositivi.

15 lampeggi = memorizzazione non avvenuta per superamento del tempo limite.

Nota 1 – Nei modelli ON9E e ON9EFM, considerare la tastiera suddivisa in 3 settori (cioè 3 trasmettitori - **fig. A**). Quindi, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 2 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 3 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 4 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 5 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 6 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 7 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 8 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 9 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 10 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 11 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 12 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 13 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 14 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 15 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 16 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 17 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 18 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 19 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 20 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 21 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 22 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 23 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 24 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

In questo caso, è l'utente che sceglie tra i comandi gestiti dalla Centrale (massimo 4), quale di questi desidera abbinare al tasto che sta memorizzando. **Nota** – la procedura deve essere ripetuta per ogni singolo tasto che si desidera memorizzare.

C - Memorizzazione in "Modus II esteso"

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. È uguale alla precedente **"Modus II"**, ma offre in più la possibilità di scegliere il comando desiderato (da abbinare al tasto che si sta memorizzando) da una lista estesa di comandi – fino a 15 comandi diversi, – gestiti dalla Centrale.

La fattibilità della procedura dipende quindi dalla capacità della Centrale di gestire i 15 comandi, come le Centrali compatibili con NiceOpera.

D - Memorizzazione tramite il "Numero di CERTIFICATO" [con l'unità di programmazione O-Box]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. In questo sistema ogni Ricevitore possiede un numero particolare che lo identifica e lo certifica, chiamato appunto **"CERTIFICATO"**. L'uso di questo "certificato" ha il vantaggio di semplificare la procedura di memorizzazione del trasmettitore nel Ricevitore, in quanto non obbliga più l'installatore ad operare nel raggio di ricezione del Ricevitore. La prassi permette infatti, con l'aiuto dell'unità di programmazione "O-Box", di predisporre il trasmettitore alla memorizzazione anche lontano dal luogo dell'installazione (ad esempio, nell'ufficio dell'installatore - **fig. E**).

E - Memorizzazione tramite il "Codice di ABILITAZIONE" [tra due trasmettitori]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. I trasmettitori Era One possiedono un codice segreto, chiamato **"CODICE DI ABILITAZIONE"**. Questa "abilitazione", opportunamente trasferita da un vecchio trasmettitore (già memorizzato) in un nuovo trasmettitore Era One (**fig. F**), permette a quest'ultimo di essere riconosciuto e quindi memorizzato automaticamente da un Ricevitore. Il trasferimento può essere effettuato anche tra trasmettitori di famiglie diverse (es., tra Era One e Era Inti). La procedura è la seguente:

01. Tenere vicini fra loro (attaccati!! - **fig. F**) due trasmettitori, uno "NUOVO" (da memorizzare) e uno "VECCHIO" (già memorizzato). **02.** Sul NUOVO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del VECCHIO trasmettitore. **03.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led del VECCHIO trasmettitore inizia a lampeggiare). **04.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led si spegne, segnalando il termine della procedura e l'avvenuto trasferimento del "codice di abilitazione" nel NUOVO trasmettitore).

Segnalazione di errori attraverso il Led

4 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato.

6 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato fra trasmettitori diversi.

10 lampeggi = errore di comunicazione fra i dispositivi.

15 lampeggi = memorizzazione non avvenuta per superamento del tempo limite.

Nota 1 – Nei modelli ON9E e ON9EFM, considerare la tastiera suddivisa in 3 settori (cioè 3 trasmettitori - **fig. A**). Quindi, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 2 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 3 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 4 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 5 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 6 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 7 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 8 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 9 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 10 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 11 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 12 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 13 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 14 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 15 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 16 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 17 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 18 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 19 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 20 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 21 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 22 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 23 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 24 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 25 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 26 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 27 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 28 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 29 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 30 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 31 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

In questo caso, è l'utente che sceglie tra i comandi gestiti dalla Centrale (massimo 4), quale di questi desidera abbinare al tasto che sta memorizzando. **Nota** – la procedura deve essere ripetuta per ogni singolo tasto che si desidera memorizzare.

C - Memorizzazione in "Modus II esteso"

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. È uguale alla precedente **"Modus II"**, ma offre in più la possibilità di scegliere il comando desiderato (da abbinare al tasto che si sta memorizzando) da una lista estesa di comandi – fino a 15 comandi diversi, – gestiti dalla Centrale.

La fattibilità della procedura dipende quindi dalla capacità della Centrale di gestire i 15 comandi, come le Centrali compatibili con NiceOpera.

D - Memorizzazione tramite il "Numero di CERTIFICATO" [con l'unità di programmazione O-Box]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. In questo sistema ogni Ricevitore possiede un numero particolare che lo identifica e lo certifica, chiamato appunto **"CERTIFICATO"**. L'uso di questo "certificato" ha il vantaggio di semplificare la procedura di memorizzazione del trasmettitore nel Ricevitore, in quanto non obbliga più l'installatore ad operare nel raggio di ricezione del Ricevitore. La prassi permette infatti, con l'aiuto dell'unità di programmazione "O-Box", di predisporre il trasmettitore alla memorizzazione anche lontano dal luogo dell'installazione (ad esempio, nell'ufficio dell'installatore - **fig. E**).

E - Memorizzazione tramite il "Codice di ABILITAZIONE" [tra due trasmettitori]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. I trasmettitori Era One possiedono un codice segreto, chiamato **"CODICE DI ABILITAZIONE"**. Questa "abilitazione", opportunamente trasferita da un vecchio trasmettitore (già memorizzato) in un nuovo trasmettitore Era One (**fig. F**), permette a quest'ultimo di essere riconosciuto e quindi memorizzato automaticamente da un Ricevitore. Il trasferimento può essere effettuato anche tra trasmettitori di famiglie diverse (es., tra Era One e Era Inti). La procedura è la seguente:

01. Tenere vicini fra loro (attaccati!! - **fig. F**) due trasmettitori, uno "NUOVO" (da memorizzare) e uno "VECCHIO" (già memorizzato). **02.** Sul NUOVO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del VECCHIO trasmettitore. **03.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led del VECCHIO trasmettitore inizia a lampeggiare). **04.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led si spegne, segnalando il termine della procedura e l'avvenuto trasferimento del "codice di abilitazione" nel NUOVO trasmettitore).

Segnalazione di errori attraverso il Led

4 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato.

6 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato fra trasmettitori diversi.

10 lampeggi = errore di comunicazione fra i dispositivi.

15 lampeggi = memorizzazione non avvenuta per superamento del tempo limite.

Nota 1 – Nei modelli ON9E e ON9EFM, considerare la tastiera suddivisa in 3 settori (cioè 3 trasmettitori - **fig. A**). Quindi, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 2 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 3 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 4 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 5 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 6 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 7 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 8 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 9 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 10 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 11 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 12 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 13 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 14 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 15 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 16 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 17 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 18 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 19 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 20 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 21 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 22 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 23 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 24 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 25 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 26 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 27 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 28 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 29 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 30 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 31 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

In questo caso, è l'utente che sceglie tra i comandi gestiti dalla Centrale (massimo 4), quale di questi desidera abbinare al tasto che sta memorizzando. **Nota** – la procedura deve essere ripetuta per ogni singolo tasto che si desidera memorizzare.

C - Memorizzazione in "Modus II esteso"

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. È uguale alla precedente **"Modus II"**, ma offre in più la possibilità di scegliere il comando desiderato (da abbinare al tasto che si sta memorizzando) da una lista estesa di comandi – fino a 15 comandi diversi, – gestiti dalla Centrale.

La fattibilità della procedura dipende quindi dalla capacità della Centrale di gestire i 15 comandi, come le Centrali compatibili con NiceOpera.

D - Memorizzazione tramite il "Numero di CERTIFICATO" [con l'unità di programmazione O-Box]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. In questo sistema ogni Ricevitore possiede un numero particolare che lo identifica e lo certifica, chiamato appunto **"CERTIFICATO"**. L'uso di questo "certificato" ha il vantaggio di semplificare la procedura di memorizzazione del trasmettitore nel Ricevitore, in quanto non obbliga più l'installatore ad operare nel raggio di ricezione del Ricevitore. La prassi permette infatti, con l'aiuto dell'unità di programmazione "O-Box", di predisporre il trasmettitore alla memorizzazione anche lontano dal luogo dell'installazione (ad esempio, nell'ufficio dell'installatore - **fig. E**).

E - Memorizzazione tramite il "Codice di ABILITAZIONE" [tra due trasmettitori]

Questa procedura è specifica per i dispositivi che fanno parte del sistema NiceOpera, con codifica **"O-Code"**. I trasmettitori Era One possiedono un codice segreto, chiamato **"CODICE DI ABILITAZIONE"**. Questa "abilitazione", opportunamente trasferita da un vecchio trasmettitore (già memorizzato) in un nuovo trasmettitore Era One (**fig. F**), permette a quest'ultimo di essere riconosciuto e quindi memorizzato automaticamente da un Ricevitore. Il trasferimento può essere effettuato anche tra trasmettitori di famiglie diverse (es., tra Era One e Era Inti). La procedura è la seguente:

01. Tenere vicini fra loro (attaccati!! - **fig. F**) due trasmettitori, uno "NUOVO" (da memorizzare) e uno "VECCHIO" (già memorizzato). **02.** Sul NUOVO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del VECCHIO trasmettitore. **03.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led del VECCHIO trasmettitore inizia a lampeggiare). **04.** Sul VECCHIO trasmettitore, tenere premuto un tasto qualsiasi (nota 1) fino a quando si accende il Led del NUOVO trasmettitore. Quindi, rilasciare il tasto (il Led si spegne, segnalando il termine della procedura e l'avvenuto trasferimento del "codice di abilitazione" nel NUOVO trasmettitore).

Segnalazione di errori attraverso il Led

4 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato.

6 lampeggi = trasferimento del "Codice di abilitazione" disabilitato fra trasmettitori diversi.

10 lampeggi = errore di comunicazione fra i dispositivi.

15 lampeggi = memorizzazione non avvenuta per superamento del tempo limite.

Nota 1 – Nei modelli ON9E e ON9EFM, considerare la tastiera suddivisa in 3 settori (cioè 3 trasmettitori - **fig. A**). Quindi, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 2 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 3 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memorizzare.

Nota 4 – Per i modelli ON9E e ON9EFM, premere un tasto qualsiasi all'interno del settore da memor